logo
Image not found or type unknown

Firma: Player Plus doo
Adresa: Svetogorska 9
Telefon: +381 11 3347 442
Fax: +381 11 3347 615
PIB: 106966344
E-mail: porudzbine@player.rs

Saramonic SR-WM4C
Image not found or type unknown

Saramonic SR-WM4C

Šifra: 13010
Kategorija prozivoda: Wireless Mikrofoni
Proizvođač: Saramonic

Cena: 14.280,00 rsd

SR-WM4C sistem poseduje visokopojasni VHF prenos za čist, bogat zvuk. Uključeni, tanki i niskoprofilni svemirski lavalier mikrofon priključuje se u transmiter sa profesionalnim, mini 3-pin XLR priključkom za čvrstu vezu koji se zaključava, koji neće ispasti tokom snimanja.

Transmiter i risiver su lagani i jednostavni za upotrebu, samo priključite mikrofone, uključite napajanje i uključite se. Četiri preklopljiva kanala kako bi se eliminisale smetnje i omogućilo se da dodate više sistema u vašu postavku nudeći fleksibilnost i funkciju, istovremeno pružajući visokokvalitetni zvuk. Svaka jedinica radi na 2 AA baterije do 5 sati radnog vremena, a LED indikatorske lampice pokazuju životni vek baterije. Risiver takođe sadrži izlaz za slušalice, što omogućava praćenje zvuka u realnom vremenu ako vašoj kameri nedostaje izlaz za slušalice.

SR-WM4C sistem se može i proširiti. Dostupni su opcioni transmiteri i izlazni kablovi (koji se prodaju odvojeno), što vam pruža neuporedivu fleksibilnost. Omogućavanje dodavanja bežičnog ručnog mikrofona ili bežičnog priključnog predajnika i povezivanje RX9 prijemnika na pametne telefone, tablete, računare, GoPro kamere i još mnogo toga.

- Bežični beltpack lavalier transmiter i višesmerni priključak za kačenje sa prijemnikom koji se može montirati na kameru
- Neverovatno jednostavan za upotrebu sa plug-and-play radom i koji pruža pouzdan, kvalitetan zvuk po fantastičnoj ceni
- 4 VHF kanala koja se mogu mijenjati, mogu istovremeno pokrenuti do 4 bežična sistema
- Ugrađen izlaz za slušalice, tako da možete čuti zvuk, čak i ako vašoj kameri nedostaje priključak za slušalice
- Rad na udaljenosti do 60m

Specifikacije:

Risiver:

Kanala: 4

Radne frekvencije: 203-216MHz (A 203.65 MHz, B 207.75 MHz, C 211.55 MHz, D 215.35 MHz)

Osetljivost prijema: 2 µV for 30 dB S/N

Odnos signal-šum: 70dB ili više

Antena: 1/8 λwire antena

Glasovno kašnjenje: 12ms

Izlazni konektor risivera: 1/8” (3.5mm) TRS mini-džek

DC Input: 9V DC (centar-pozitivni)

Potrošnja struje: 150mA

Baterije: 2 LR6/AA baterije

Dimenzije: 3.96” x 2.44” x 1.76” (100.5 x 62 x 44.7mm)

Težina: 2.8 oz (80g) (bez baterija)

Dužina antene: 6.7” (177mm)

Transmiter:

Kanala: 4

Radne frekvencije: 203-216MHz (A 203.65 MHz, B 207.75 MHz, C 211.55 MHz, D 215.35 MHz)

Modulacijske frekvencije: Modulacija

Modulacijska osetljivost: 6 mV ulaz za kompletnu devijaciju

Odnos signal-šum: 70dB ili više

Antena: 1/8 λwire antena

Glasovno kašnjenje: 12ms

Mikrofonski ulazni konektor: Mini XLR

Potrošnja struje: 150mA

Baterije: 2 LR6/AA

Dimenzije: 3.96” x 2.44” x 1.76” (100.5 x 62 x 44.7mm)

Težina: 2.8 oz (80g) (bez baterija)

Dužina antene: 6.7” (177mm)

Uključeno:

1 x bodypack transmiter

1 x prenosivi risiver

2 x odvojive bič antene

1 x 4C-M1 višesmerni lavalier mikrofon

1 x penasti vetrobran

1 x žabica štipaljka za mikrofon

1 x kratki namotani mini-plug izlazni kabl sa pozlaćenim konektorima

1 x odvojiva stopa za kameru sa 1/4 20 navojem za stativ

2 x odvojive kopče na kaišu

2 x SR-UMBC1 odeljak za baterije

1 x odštampano uputstvo

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.