

Saramonic UWMIC9 RX9+TX9+TX9

Saramonic UWMIC9 RX9+TX9+TX9

Šifra: 13013

Kategorija proizvoda: Wireless Mikrofoni

Proizvođač: Saramonic

Cena: **75.880,00** rsd

UwMic9 je neverovatno lagan za upotrebu. Spreman je za rad čim se izvadi iz kutije, samo uključite mikrofone, uključite napajanje i krenite. Koristi UHF (Ultra High Frequency) spektar, koji vam omogućava da izbegnete buku, a na njegov 514-596 MHz opseg ne utiče FCC zabrana u pogledu frekvencija od 600 MHz. Ugrađena funkcija automatskog skeniranja detektuje najbolji dostupan kanal za vas i infracrvena sinhronizacija čini ovaj proces izuzetno lakim. Pregledni LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem omogućava vam da vršite brza podešavanja na intuitivnim menijima u najsvetlijim i najtamnijim okruženjima. RX9 prijemnik ima i izlaz za slušalice, što omogućava audio monitoring u realnom vremenu ukoliko vašoj kameri nedostaje izlaz za slušalice.

1/8" (3.5mm) mini utikač za zaključavanje i XLR izlazni kablovi su uključeni tako da možete da koristite UwMic9 sa DSLR, kamere bez ogledala, kamere za snimanje filma, kamkordere, profesionalne video kamere, diktafone i drugo. Ovaj fleksibilni sistem se takođe može koristiti za transmisiju line-level zvukova kao što je izlaz sa miksete. Ovo može biti od koristi na venčanjima i drugim događajima na kojima morate bežično snimati kristalno jasan audio sa zvučne ploče dok koristite bežični mikrofoni.

Dugme za napajanje TX9 pojasnog predajnika se može lako prebaciti na status "zaključano" kako bi se sprečilo da se slučajno ugasi kada se koristi. Ako osobi koja nosi bubicu treba privatnost, brzo pritiskanje dugmeta uključuje funkciju mute, a crveno LED svetlo podseća da ga kasnije uključite. Sistem omogućava impresivni radni opseg do 100 m.

Još jedna odlična karakteristika je da je UwMic9 proširiv. Dostupni su opcioni predajnici i izlazni kablovi (koji se prodaju odvojeno), dajući vam apsolutnu fleksibilnost. Omogućavaju vam dodavanje ručnog mikrofona ili bežičnog plug-on predajnika, kao i povezivanje uključenog RX9 prijemnika na pametne telefone, tablete, kompjutere, GoPro kamere i još mnogo toga. UwMic9 RX9+TX9+TX9 je visokokvalitetni sistem sa profesionalnim karakteristikama, odličnim kvalitetom zvuka i povoljnom cenom bez konkurencije.

Kompletni kit UHF bežičnog mikrofona bubice za dve osobe – sa jednim dvokanalnim risiverom koji se kači na kameru koji pruža pouzdani kvalitet zvuka za emitovanje

Lak za upotrebu i radi direktno iz kutije sa funkcijom plug-and-play

Ugrađeni izlaz za slušalice tako da uvek možete da čujete svoj zvuk— čak i kada vašoj kameri nedostaje ulaz za slušalice

Izdržljiva metalna konstrukcija sa preglednim LCD displejem sa pozadinskim osvetljenjem

Omogućava rad do 100 m udaljenosti sa funkcijom automatskog skeniranja za pronalaženje najboljih kanala za vas i infracrveno svetlo čini lako sinkovanje kanala

RX9 Prijemnik

Kanali: 96 kanala u 2 grupe (A i B)

Bežični frekventni opseg: 514 MHz - 596 MHz

Vrsta oscilatora: PLL *sintetizator*

Izlaz: 1/8" (3.5mm) TRS mini-džek za zaključavanje

Antena: 1/4 λ žična antena

Audio izlazna jačina: -60 dBV

Jačina izlaza za slušalice: 30mW (16 ohm)

Osetljivost: -95 dBm

Odnos signal/šum: 70 dB ili više

Kašnjenje glasa: 12 ms

Referentno odstupanje: +/- 5 kHz (-60 dBV, 1 kHz ulaz)

Frekventni odziv: 40 Hz to 18 kHz (+/- 3dB)

Distorzija: 0.5% or less

Suzbijanje šumova: -60 dB

Baterije: 2 LR6/AA

Dimenzije: 6.73 x 2.5 x 1.18" (170.9 x 63.5 x 30.0mm)

Težina: 7.72 oz (218.7g) (bez baterija)

TX9 Predajnici

Kanali: 96 kanala u 2 grupe (A i B)

Bežični frekventni opseg: 514 MHz - 596 MHz

Tip oscilatora: PLL synthesizer

Ulaz: 1/8" (3.5mm) TRS mini-džek za zaključavanje

Referentna jačina audio ulaza: -60 dBV (MIC ulaz, 0 dB utišavanje)

Antena: 1/4 λ žična antena

Odnos signal/šum: 70 dB ili više

Kašnjenje glasa: 12 ms

Referentno ostupanje: +/- 5 kHz (-60 dBV, 1 kHz ulaz)

Frekventni odziv: 40 Hz to 18 kHz (+/- 3dB)

Distorzija: 0.5% ili manje

Suzbijanje tragova: -60 dB

Baterije: 2 LR6/AA

Dimenzije: 6.73 x 2.5 x 1.18" (170.9 x 63.5 x 30.0mm)

Težina: 7.46 oz (211.4g) (bez baterija)

U kutiji

1 x RX9 dvokanalni nosivi UHF bežični prijemnik

2 x TX9 UHF bežična pojasna predajnika

2 x SR-M1 omnidirekciona mikrofona bubice

2 x štipaljke za mikrofona bubice

1 x kratki namotani izlazni kabl sa mini utikačem za zaključavanje sa pozlaćenim konektorima

1 x kratki pozlaćeni mini utikač za zaključavanje sa XLR muškim izlaznim kablom

1 x stopa sa integrisanim 1/4 20 navojem za stativ

3 x odvojivi držači za pojas

3 x SR-UMBC1 odeljak za baterije

1 x odštampano uputstvo

1 x garantna kartica